

Comag SL 35

Características do equipamento:

- O interface de utilização multilingue suporta as seguintes línguas: Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Polaco, Português, Espanhol, Turco.
- Actualização do Software através do satélite ASTRA 19° East ou da ligação RS232 na parte traseira do dispositivo.
- Curto tempo de ligação, rápido processo aquando da ligação do receptor.
- Guarda o último canal observado (Memorização da Última Estação)
- Controlo LNB (som 0/22 kHz), distribuição máx. de corrente para LNB 300 mA
- Valor 1-35 MS/s e frequência de entrada 950-2150 MHz
- Possível entrada manual PID
- 3 Teclas no painel frontal
- Plug & Play
- 4.500 Localizações de armazenamento de canais
- Sistema de bloqueio contra crianças (password previamente definida: 0000)
- 1 Lista de favoritos e 8 grupos de canais
- Procura automática de estações emisoras
- Editor de lista das estações emisoras
- Saída de som analógico através do conector Cinch (stereo), possível regulação do volume através do controlo remoto
- Saída coaxial AC3 (áudio-digital, SPDIF)
- 2 Ligações Euro-SCART para a TV e vídeo
- Sinal CVBS de saída de Vídeo
- Função de circuito fechado no modo standby para a ligação de um receptor analógico.
- Videotexto rápido com uma memória de 800 páginas
- Recepção Rádio Digital, imagem de fundo para rádio (visualização de imagem de fundo)
- A informação de canal adicional é mostrada quando o canal é alterado.
- O DiSEqC 1.0, 1.2, Go-to X é suportado caso esteja ligada uma antena apropriada.
- Função SWAP (através da tecla Recall)
- A orientação do ecrã pode ser definida em 4:3, 16:9, e automaticamente (caixa de correio)
- Temporizador multi-funções, 8x e ligado ao despertador EPG
- Manual de Programação Electrónica (Electronic Programme Guide) EPG (acima de 14 dias antes, canal dependente)
- Recepção standard de satélites SCPC/MCPC, C/Ku-Band
- Selecção automática de TV standard com conversor de vídeo
- Função Zoom (aumentar)
- Função Multi-imagem
- Procura de satélite digital para o ajuste óptico e acústico do reflector tipo parabólica
- Consumo de somente 2 watt em modo Standby